

Вариант №1

Программирование при помощи действующего пульта

Для того, что-бы запрограммировать пульт ВFT МІТТО2, не прибегая к использованию самого приемника, необходимо, чтобы у Вас был действующий пульт на объекте ВFT МІТТО. Все операции нужно проводить на расстоянии не более 2-х метров от приемника.

1. На действующем пульте нажмите одновременно две первые верхние кнопки на 5 секунд.
2. На действующем пульте удерживайте действующую кнопку на 2 секунды.
3. На новом пульте нажмите одновременно две первые верхние кнопки на 5 секунд.
4. На новом пульте нажмите ту кнопку, которую хотите использовать, на 2 секунды.

Пауза между операциями не должна составлять более 10 секунд.

Вариант №2


Программирование ВFT МІТТО на прямую в приемник

1. На приемнике нажмите кнопку SW1 — канал CH1 или SW2 — канал CH2 один раз — приемник войдет в режим программирования, индикатор приемника будет вспыхивать 1 раз в секунду.
2. На новом пульте нажмите одновременно две верхние кнопки (при одновременном нажатии индикатор на пульте не будет светиться сразу, индикатор засветится после 2-х секунд удержания), удерживайте кнопки на новом пульте до того момента пока, индикатор на приемнике не будет светиться постоянно.
3. На новом пульте нажмите, примерно, на 2 секунды кнопку, которую будете использовать для управления автоматикой ВFT.


Вариант №3

1. Войти в режим программирования брелков


1.1 Перед началом программирования на экране никаких символов нет




1.2 Нажать кнопку <OK>. На экране появится приветствие BFT




1.3 Нажать кнопку <OK>. На экране появится первый раздел меню "PARAMETER"



1.4 Нажать кнопку <-> несколько раз до появления на экране меню "Radio"




1.5 Нажать кнопку <OK>. На экране появится первый раздел меню "ADD Start" - добавление брелков в память приемника.




2. Добавить брелки


2.1 Нажать кнопку <OK>. На экране появится надпись бегущей строкой "hidden button".




2.2 Нажать две кнопки брелка-передатчика, который необходимо записать в приемник.




2.3 На экране появится надпись "relise", а затем "desired button".



2.4 Нажать кнопку брелка-передатчика, от которой должны двигаться (открываться и закрываться) ворота



2.5 На экране появится надпись "OK 01" (что говорит об успешном программировании брелка), а затем "hidden button".



2.6 Если необходимо записать на приемник более одного брелка, проделать операции по п.п. 2.2 - 2.5 со всеми остальными брелками



2.7 После записи всех необходимых брелков в память радиоприемника нажать одновременно кнопки <+> и <-> два раза.

